

List sa informacijama o proizvodu

KOMISIJA DELEGIRALA PROPISE (EU) 2019/2013 u pogledu energetskeg označavanja elektronskih displeja

	Parametar	Parametar ili vrednost i preciznost			Jedinica
1.	Ime dobavljača ili zaštitni znak.	DELL			
	Adresa dobavljača.	ERPEL Customer Query, Raheen Business park, V94FH21 Limerick, Irska			
2.	Identifikator modela	SE2726D			
3.	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički opseg (SDR)	E			
4.	Na zahtev za napajanje režima u SDR-u	21,0			W
5.	Klasa energetske efikasnosti za visok dinamički opseg (HDR)	G			
6.	Na zahtev režima napajanja u HDR-u, ako se primeni	27.0			W
7.	Van režima, potražnja za napajanjem, ako je primenljiva	0,3			W
8.	Zahtev za napajanje u režimu pripravnosti, ako je primenljiv	0,3			W
9.	Zahtev za napajanje umreženog režima pripravnosti, ako je primenljivo	n.a.			W
10.	Kategorija elektronskog prikaza	Monitor			
11.	Odnos veličine	16	:	9	
12.	Rezolucija ekrana	2 560	x	1 440	Piksela
13.	Dijagonala ekrana	68,6			Cm
14.	Dijagonala ekrana	27			Inča
15.	Vidljiva oblast ekrana	20,0			dm ²
16.	Korišćena tehnologija panela	LED LCD			
17.	Dostupna automatska kontrola svetline (ABC)	Ne			
18.	Dostupan senzor prepoznavanja glasa	Ne			
19.	Na raspolaganju senzor prisustva sobe	Ne			
20.	Učestalost osvežavanja slike (podrazumevana vrednost)	60			Hz
21.	Minimalna garantovana dostupnost softverskih i firmver ispravki (od datuma završetka plasmana na tržište)	8			Godina
22.	Minimalna garantovana raspoloživost rezervnih delova (od datuma završetka plasmana na tržište)	7			Godina
23.	Minimalna garantovana podrška za proizvode	7			Godina
	Minimalno trajanje opšte garancije koju nudi dobavljač	3			Godina
24.	Tip napajanja	Unutrašnje			
25.	Spoljno napajanje (nije standardizovano i uključeno u polje za proizvode)				
	i				V

	<i>ii</i>	Ulazni napon	-	V
	<i>iii</i>	Izlazni napon	-	V
26.	Spoljno standardizovano napajanje (ili odgovarajuće ako nije uključeno u polje za proizvode)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Potreban izlazni napon	-	V
	<i>iii</i>	Potrebno isporučeno trenutno (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Potrebna trenutna frekvencija	-	Hz