



**STV Ibar** je daljinski upravljač koji je projektovan da može upravljati najvećim brojem televizora brenda **FOX i Adler**.

**Podešavanje:** Potrebno je izabrati jedan od 23 ponuđenih tastera (na primer 1), pritisnuti ga i zadržati pritisnutim u trajanju od 6 sekundi dok lampica ne zablinka tri puta sporo. Time ste podešavanje završili i možete testirati funkcionalnost daljinskog upravljača na Vašem televizoru. Ako ne odgovara, možete ponoviti postupak sa preostalih 22 tastera.

**Funkcija zaključavanja i otključavanja:** Za aktiviranje ili deaktiviranje ove funkcije pritisnite istovremeno dva crvena tastera i držite ih 6 sekundi, dok lampica ne zablinka tri puta sporim tempom.

Potrebno je istovremeno pritisnuti i držati:

- Crveni taster za gašenje,
- Crveni taster koji se nalazi prvi u redu četiri tastera u boji (crvena, zelena, žuta i plava – boje stranica teleteksta).

Zaključavanje sprečava nehotičnu promenu moda.

Ako nakon zaključavanja želite da promenite mod, potrebno je ponoviti postupak kako biste otključali uređaj i omogućili promenu moda.

Radi lakšeg pronalazjenja odgovarajućeg moda, možete pronaći model Vašeg uređaja u tabeli:

| Taster | Podržani modeli                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | FOX: 32DLE250, 32DLE60, 43DLE462, ADLER: LE32D21, 43AE6000, 2200-ED00ADLE, FAVORIT: 32DN4M3T2A, LE32D5A, 32DLE268, Volt 32VHD20BA                                                                                           |
| 2      | FOX: 32GL12, 32D150, ADLER: 32D150, COLOSSUS: CSS10100D                                                                                                                                                                     |
| 3      | ADLER: 32AE7100S, 32AE9900, MASTER: 32M2510                                                                                                                                                                                 |
| 4      | FOX: LE 39D550                                                                                                                                                                                                              |
| 5      | FOX: 32LE3000, 32D300, 42DLE352, 32LE5000, 32DLE358, VIVAX: TV3125, TV3250, TV4015, ELIN: 32L306T1, 42DLE358, 43D450, TV4015, ELIN: 32L306T1                                                                                |
| 6      | FOX, VIVAX/NEO/KOPERNIKUS: K20A-C2                                                                                                                                                                                          |
| 7      | FOX: 32D100, COLOSSUS: CSS10100-32HDLCDTV, CSS10100C ALPHA: 32AR2600, 32AR2050, 43AF 2600, 32AR2050, ELIN: LE3229, FUEGO 43LE610ANDT                                                                                        |
| 8      | ADLER: LE32D2A, 32DLE60, FOX: LE32D2A, 32DLE60, FYCY309E, 24LE200, 32DLE278, 32DLE250, 32DLE252, 32DLE262, 32DLE272, 32LE371, 50DLE468, FAVORIT: 32DN4PRANHD, 32 LE350, 42 DLE668, 40 DTV220A, 32DLE268, BLUEBERRY BLT32C9A |
| 9      | FOX: 32LE550, 2204-ED00AL, ALPHA: 32AR1000                                                                                                                                                                                  |
| 0      | FOX: 26LE1200HD, 32LE1200                                                                                                                                                                                                   |
| MUTE   | FOX: 32DLE172, 32DLE188, 32DLE178, 32DLE268, 32DLE278, 32DLE288, 40DLE178, 40DLE468, 50DLE178, 55DLE988, 43DLE488, 32DLE192, 32DLE182, 32DLE80, 40LE172, 43DLE698, 43DLE788, 55DLE888, STELLA: S32D62, S32D82               |
| MENU   | STELLA: S32D40, S32D42T2, STELLA S32D62, S32D82                                                                                                                                                                             |
| ENTER  | FOX: 32LE1200FHD, 40LE1200FHD, 40GL12FHD, 24LE1200FHD, LCD3211, TV2411, TV2611, LCD3211, 24LE1200FHD, COLOSSUS CSS10100D                                                                                                    |
| EXIT   | FOX: 43W05600A, 50W05600A, 55W05600A, 65W05600A, 39AE2710                                                                                                                                                                   |
| HOME   | FOX: 32DLE352, 42DLE352, 42DLE358, 32DLE358, 32A05440D, STELLA: S32D20                                                                                                                                                      |
| SOURCE | FOX: 32DLE642                                                                                                                                                                                                               |
| EPG    | FOX: 42A05430E                                                                                                                                                                                                              |
| INFO   | FOX: 32DTV320E, 42DTV230E                                                                                                                                                                                                   |
| INDEX  | 32A05430E, 42A05430E, 32A05451E, 42A05450E                                                                                                                                                                                  |
| 3D     | 40ATV100F                                                                                                                                                                                                                   |
| REC    | 32A05400B                                                                                                                                                                                                                   |
| MEDIA  | FOX: 43A05460E                                                                                                                                                                                                              |
| AUDIO  | FOX                                                                                                                                                                                                                         |

Više informacija o podržanim modelima možete potražiti na: **[www.tvspektar.rs](http://www.tvspektar.rs)**

**Daljinski upravljač premium kvaliteta posebno projektovan za najtiražnije Lcd i Led televizore u Srbiji!**

#### Naziv proizvođača:

Daljinski upravljač za televizor **STV Ibar**

**Uvoznik:** TV Spektar S.Z.T.R. Novi Sad, Branimira Čosića 23, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, preduzetnik Srđan Jokić, Tel. 021 477 8044, 021 477 8045, [www.tvspektar.rs](http://www.tvspektar.rs)

**Zemlja porekla:** N.R Kina

**Zemlja uvoza:** N.R Kina

**Godina proizvodnje:** 2025.

**Godina uvoza:** 2025.



8 1606109 418054

