

Informacije o proizvodu

Delegovana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označavanja energetske efikasnosti elektronskih ekrana

	Parametar	Parametar ili vrijednost i preciznost			Jedinica
1.	Ime ili zaštitni znak dobavljača.	AOC			
	Adresa dobavljača.	Product Department, Prins Bernhardplein 200 1097, JB Amsterdam, NL			
2.	Identifikaciona oznaka modela	AG346UCD			
3.	Razred energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)	F			
4.	Snaga u uključenom stanju za SDR	31,0			W
5.	Razred energetske efikasnosti za veliki dinamički raspon (HDR)	F			
6.	Snaga u uključenom stanju za HDR, ako postoji	31,0			W
7.	Snaga u stanju isključenosti, ako je primjenjivo	0,3			W
8.	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo	0,5			W
9.	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo	Nije primjenjivo			W
10.	Kategorija elektroničkog ekrana	Monitor			
11.	Odnos stranica	21	:	9	
12.	Rezolucija ekrana	3 440	x	1 440	pixels
13.	Dijagonala ekrana	86,8			cm
14.	Dijagonala ekrana	34			inča
15.	Vidljivo područje ekrana	26,9			dm ²
16.	Korišćena tehnologija panela	OLCD			
17.	Automatska regulacija svetline (ABC) je dostupna	Ne			
18.	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	Ne			
19.	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	Ne			
20.	Učestalost osvežavanja slike (zadano)	60			Hz
21.	Minimalna garantovana dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište)	8			(u godinama)

22.	Minimalna garantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka stavljanja na tržište)	7	(u godinama)
23.	Minimalna garantovana podrška za proizvod	8	(u godinama)
	Minimalno trajanje opšte garancije koje nudi dobavljač	3	(u godinama)
24.	Vrsta napajanja	Unutrašnje	
25.	Spoljašnje napajanje (nenormirano, priloženo uz proizvod)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Ulazni napon	- V
	<i>iii</i>	Izlazni napon	- V
26.	Spoljašnje normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo, prikladno napajanje)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Potreban izlazni napon	- V
	<i>iii</i>	Potrebna jakost struje (minimum)	- A
	<i>iv</i>	Potrebna frekvencija struje	- Hz