

Informacije o proizvodu

Delegovana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označavanja energetske efikasnosti elektronskih ekrana

	Parametar	Parametar ili vrednost i preciznost			Jedinica
1.	Ime ili zaštitni znak dobavljača.	Hisense			
	Adresa dobavljača.	Hisense-Public contact, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija			
2.	Identifikaciona oznaka modela	75U6NQ			
3.	Razred energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)	E			
4.	Snaga u uključenom stanju za SDR	105			W
5.	Razred energetske efikasnosti za veliki dinamički raspon (HDR)	G			
6.	Snaga u uključenom stanju za HDR, ako postoji	220,0			W
7.	Snaga u stanju isključenosti, ako je primjenjivo	0,0			W
8.	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo	0,5			W
9.	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo	2,0			W
10.	Kategorija elektroničkog ekrana	Televizor			
11.	Odnos stranica	16	:	9	
12.	Rezolucija ekrana	3 840	x	2 160	pixels
13.	Dijagonala ekrana	189,0			cm
14.	Dijagonala ekrana	75			inča
15.	Vidljivo područje ekrana	153,2			dm ²
16.	Korišćena tehnologija panela	LED LCD			
17.	Automatska regulacija svetline (ABC) je dostupna	Ne			

18.	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan		Ne	
19.	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan		Ne	
20.	Učestalost osvežavanja slike (zadano)		60	Hz
21.	Minimalna garantovana dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište)		8	(u godinama)
22.	Minimalna garantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka stavljanja na tržište)		7	(u godinama)
23.	Minimalna garantovana podrška za proizvod		10	(u godinama)
	Minimalno trajanje opšte garancije koje nudi dobavljač		2	(u godinama)
24.	Vrsta napajanja		Unutrašnje	
25.	Spoljašnje napajanje (nenormirano, priloženo uz proizvod)			
	i	-		
	ii	Ulazni napon	-	V
	iii	Izlazni napon	-	V
26.	Spoljašnje normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo, prikladno napajanje)			
	i	-		
	ii	Potreban izlazni napon	-	V
	iii	Potrebna jakost struje (minimum)	-	A
	iv	Potrebna frekvencija struje	-	Hz